

Range Cockpit - Range Update

(früher SIUS Cockpit)



Range Update

Update Range

Der gesamte Schiessstand kann mit wenigen Klicks online aktualisiert werden, aber auch ein Offline-Update ist möglich. Aus Kompatibilitätsgründen müssen alle Server und Geräte auf einmal aktualisiert werden.

Online Update

Anforderungen: Der Network Master muss mit dem Internet verbunden sein.

Ist der Schiessstand mit dem Internet verbunden, kann das Update des Schiessstandes durch Klicken auf den "Start"-Button im Bereich "Update Range" durchgeführt werden.

Nach Anklicken des "Start"-Buttons und Bestätigen des Vorgangs werden die verfügbaren Updates automatisch installiert.

Info: Der Infrastructure Server wird zuerst aktualisiert, dann folgen die anderen Server und Geräte.

Der gesamte Updateprozess kann bis zu einer Stunde dauern, während dieser Zeit müssen alle Geräte eingeschaltet bleiben. Während des Updateprozesses sind mehrere Neustarts der Server und Geräte möglich.

Ein Online Update kann nur gestartet werden, wenn Updates verfügbar sind.

Verfügbare Updates werden durch einen roten Punkt neben der Glocke in der oberen rechten Ecke des Range Cockpits angezeigt.



SIUS Electronic scoring systems

Offline Update

Ist die Schiessanlage nicht mit dem Internet verbunden, kann ein Offlineupdate durchgeführt werden. Bevor das Offline-Update gestartet wird, sollte ein USB-Stick an den Computer der Anlage (auf dem das Range Cockpit läuft) angeschlossen werden.

- Navigiere zu Hauptmenü > Range Update > Update Range.
- Klicke auf "Next" um mit dem Offline Update zu starten

😥 Range Update						⊖ ≜ ≣		
Entire Range Update - Offline Mode								
1 Start 2 Plug in Flash Drive 3 Download Inventory File 4 Download Component Files 5 Upload Component Files 6 Verification progress								
Can't connect to <u>soft</u>	ware.sius.com, Manual Installation Re	quired. To proceed please prepare Flash Dr	ive.					
Next Alrea	dy Have Components							
	Range Update Entire Range Updat Entire Range Updat Start Can't connect to soft Next Afrea	 Range Update Entire Range Update - Offline Mode Start Plug in Flash Drive Can't connect to <u>software slus com</u>, Manual Installation Restart Already Have Components 	Range Update Entire Range Update - Offline Mode I Start Plug In Flash Drive Download Inventory File Can't connect to <u>software slus com</u> , Manual Installation Required. To proceed please prepare Flash Drive Next Already Have Components	Range Update Entire Range Update - Offline Mode I Start Plug In Flash Drive I Download Inventory File I Download Component Files Can't connect to <u>software slues com</u> , Manual Installation Required. To proceed please prepare Flash Drive. Next Already Have Components	Range Update Entire Range Update - Offline Mode I start I plug in Flash Drive I plug in Flash Drive I plug in Flash Drive I plug in Gash Upluad Component Files I plug a	Range Update Entire Range Update - Offline Mode I Start Plug In Flash Drive Download Inventory File Download Component Files Support Files Support Files Support Files Support Files Plug In Flash Drive Download Inventory File Download Component Files Support Files Plug In Flash Drive Plug		

- Bestätige die nächste Seite (Aufforderung zum Einstecken des USB-Sticks)
- Und klicke auf der nächsten Seite auf "download inventory file" (.json)
- Speichere die Inventardatei auf dem eingesteckten USB-Stick

■	🤶 Range Update	8	٩	
(1) #	Entire Range Update - Offline Mode			
¢	Start Plug in Flash Drive 3 Download Inventory File 4 Download Component Files 5 Upload Component Files 6 Verification progress	7 Update E	itire Rang	ţe.
	Click' Download Inventory File' to receive System Inventory json file, please save this file to the Flash Drive(or any other Device)			
	Download Inventory File Next			

SIUS Electronic scoring systems

Range Cockpit Update

- Nachdem die Inventardatei heruntergeladen und auf dem USB-Stick gespeichert wurde, stecke den USB-Stick aus und wechsle an einen Computer mit Internetzugang.
- Steck den USB-Stick mit der Inventardatei ein
- Öffne software.sius.com in deinem Browser (z.B. Edge) und wechsle zum "Offline Update"

SUS software.sius.com x +						- 0 ×
← C ⓑ https://software.sius.com/file-display/release					A* ★ 🗘 🖆	1e 🗞 🏹
SIUS					c	Offline Update
	٩					٥
	10 Lane Command Desk 5	9.4.0 31.01.24	10 Lane Command Desk	€±		Î
	6302targetchanger.application 2	2.6.2 08.01.24	Application for TargetChanger VSW03	ê 🛨		

- Lade die Inventardatei auf die Webseite hoch
- Nun wird eine ZIP Datei mit allen Softwareupdates für deine Schiessanlage heruntergeladen
- Speichere diese ZIP Datei auf deinem USB Stick

🔮 🗖 945 software.sius.com x +	- 0	×
← C	A 🏠 O 🕸 🐨 🖉 ··· 🖉	Ø
SIUS	Offline Update	م ۵
C Open X (← → ∨ ↑ → USB Drive (F) → Update v [0] Search Update /P	Upload inventory json file	0
Organise - New Kolder Windows7_05 (f. Name Date modified Useron_Recover Immerity jon 24/07/2024 07:47 JSON File DEV (Namo) (t.) Dev (fr) LonOrg SubJack config. SubJack config. SubJack config.		+
SN210 Drive In: Update v c File name: Upload from mobile Open Cancel		

SIUS Electronic scoring systems

Range Cockpit Update

Nach dem Speichern der Zip-Datei auf dem USB-Stick stecke ihn aus und gehe zurück zu deinem Schiessstand. Zurück am Schießstand folge den Schritten:

- Stecke den USB Stick ein
- Entpacke die zuvor heruntergeladene ZIP Datei (Rechtsklick auf die ZIP Datei > alle extrahieren...)
- Navigiere zu Hauptmenü > Range Update > Update Range.
- Klicke auf "Already Have Components"

≡	② Range Update						⊖ ≜ ∷
(L)	Entire Range Upda	te - Offline Mode					
୯	1 Start	2 Plug In Flash Drive	Download Inventory File	Ø Download Component Files	5 Upload Component Files	6 Verification progress	Update Entire Range
	Can't connect to <u>sof</u> t	ware.sius.com, Manual Installation Rec	quired. To proceed please prepare Flash Dri	ive.			
	Next	dy Have Components					

- Klicke auf der nächsten Seite auf "Upload Component Files" um fort zu fahren
- Dann wähle alle Softwareupdate Dateien aus (.sca)
- Und lade sie hoch

For the left is the component with a component file. State is a componen	I <u>I</u> CI Open	×		A 1 #
Opport Non-fader Import Information Non-fader Determined Information Non-fader Determined Information Determined Import Information Determined <td>← → × ↑ 🛄 « Upd → sius-components-ar ∨</td> <th>Search sius-components-arch P</th> <td></td> <td></td>	← → × ↑ 🛄 « Upd → sius-components-ar ∨	Search sius-components-arch P		
Interview Nore Wetworkeright	Organise New folder	💷 🔹 🔟 (
Workstructurediegt 2003,15.6.a 2007/2024 06 19 CAFFe Workstructurediegt 2003,15.6.a 2007/2024 06 19 CAFFe Workstructurediegt 2004,15.6.a CAFFe Control Component Files O Update Chrone Rage Workstructurediegt 2004,15.6.a Import Drag and Drop or Chrose File to upload CAFFe Workstructurediegt 2004,15.6.a Import Drag and Drop or Chrose File to upload CAFFe O of O Updated Workstructure Files Generic O of O Updated Carefie Component Files O of O Updated Plag in flash drive with component Files back, and Click Upload Component File Gong Land Stop Imp Stop Imp Close Intern Update Internet Stop Imp Stop Imp Stop Imp	Pictures Name	Date modified Type		
Finded the set of t	Windows7 OS (24/07/2024 08:19 SCA Fi		
E Upload Component Files	Windows 2,05 ((Laroov, Eccore) Use of (v) Development of (v) Develop	1.1 see 24/07/2024 08/9 SCA Fi 1.1 see 24/07/2024 08/9 SCA Fi 1.1 √ SCA Fie ("sea) √ Qpen Cancel t back, and Click "Upload Component	ad Inventory File	Update Entre Hange



Range Cockpit Update

- Sobald alle Softwareupdate Dateien hochgeladen sind, bestätige die nächste Seite mit einem Klick auf "Next"
- Nun kann das Update mit Klick auf "Update Range" gestartet werden
- Die Updates werden nun automatisch installiert.

■	≣		⊖ ≜ ⊞
(±)	Entire Range Update - Offline Mode		
ଜ	Start Image: Compared Drive Image: Compared Drive	Verification progress	- 🥑 Update Entire Range
	Click 'Update Range' and installation will start, or click 'Go To Update Information' to see installation information(Clients and versions to be updat click 'Update'	ed) and then	
	Update Range		

Der Status der Updates wird in der Fortschrittsleiste oben auf der Seite angezeigt.

≡	😥 Range Update					⊖ ≜ ⊞
(L)	Status: Running				0 Pause	Abort
	•					Q Search
<u> </u>	Serial Number		Hostname	Version	Status	Actions
	٩		٩	۹		
ଙ	 Installation Order: 1 					
	 Component Name: infras 	tructurelight				
	00:e2:69:77:02:90		infrastruturelight	2024.1.5	In Progress	Show

Info: Der Infrastructure Server wird zuerst aktualisiert, dann folgen die anderen Server und Geräte.

Der gesamte Updateprozess kann bis zu einer Stunde dauern, während dieser Zeit müssen alle Geräte eingeschaltet bleiben. Während des Updateprozesses sind mehrere Neustarts der Server und Geräte möglich.